

BS118

Leitor de Códigos de Barras 2D



Leia códigos 1D e 2D com rapidez e precisão, graças ao poderoso mecanismo de leitura do Pos & Office BS118, que não se incomoda com códigos deteriorados ou danificados.

Aproveite as vantagens do pagamento móvel, fidelização de clientes ou verificação de identidade, lendo códigos QR nas telas com facilidade e segurança.

Desfrute de um design pequeno e ergonômico que se adapta ao seu espaço de trabalho.

Utilize o BS118 em diversos setores como supermercados, lojas de conveniência, farmácias ou postos de gasolina, onde você precisa de um leitor versátil e eficiente.

Pos & Office, líder em soluções de ponto de venda, com garantia de qualidade e atendimento técnico.

- Leitor Imager 2D
- Lê códigos desde telas
- Compacto e ergonômico



Especificações Técnicas

PERFORMANCE

Sensor de imagem
CMOS
Resolução
640x480 pixels
Velocidade de leitura
30 quadros por segundo
Nível de luz
0 - 100.000 lux
Fonte de luz
Foco: LED de 617nm
Profundidade de campo
0-200mm @ UPC/EAN 13 mil PCS = 90%
0-150mm @ QR 20mil PCS = 100%
Contraste mínimo de impressão
≥20%
Ângulo de visão
48° Horizontal, 30° Vertical
Tolerância de movimento
Máx. 2m/s

AMBIENTE

Temperatura de operação
-20° a 60°C
Temperatura de armazenamento
-40° a 70°C
Umidade
5% a 95% (sem condensação)
Proteção eletrostática
±8 kv (descarga direta)
Proteção contra entrada de poeira e água
IP52
Resistência à quedas
Resiste a quedas de 2 metros em concreto

CAPTURA DE DADOS

Lê códigos desde telas
1D
Todos os símbolos principais, incluindo UPC/EAN/JAN, UPC-A e UPC-E, EAN-8 e EAN-13, JAN-8 e JAN-13, ISBN/ISSN,
Código 39 (com ASCII completo), Codabar (NW7), Código 128 e EAN 128, Código 93, Intercalado 2 de 5 (ITF), Adendo 2 de 5, Código IATA, MSI/Plessey, Código 32, RSS 14, RSS Limitado, RSS Expandido
2D
Todos os símbolos principais, incluindo QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, pilha GS1 DataBar.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões
100mm x 82mm x 150mm
Peso
227 gramas (sem cabo)
Interfaces
USB
Comprimento do cabo
1,8 metros
Notificações
Bipe, indicador LED azul e vermelho
Tensão de entrada
5VCC ±5%
Corrente em funcionamento
190mA (típico)
Corrente em espera
90mA

